Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельный генератор Atlas Copco QEP R10 50Hz с трезфазным током, автоматическим регулятором напряжения, реле контроля изоляции и электропуском (12V)



Портативный генератор Atlas Copco QEP R10 с дизельным двигателем Lombardini 25LD330 мощностью 10 кВт и альтернатором мощностью 10,3 кВА (8,2 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 2.1 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 24 литра израсходуется не менее чем через 11.4 часов непрерывной работы.

Генераторы с индексом R оснащаются встроенным изометром и автоматическим выключателем, благодаря чему сводиться к нулю риск повреждения генератора из-за неправильного использования или перегрузки.

Технические характеристики

Напряжение, В:	400/230
Максимальная мощность, Вт:	8200
Максимальная мощность, Ва:	10300
Резервная мощность, Вт:	7000
Резервная мощность, Ва:	8800
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	1
2P+T CEE 230V 32A IP44:	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44:	1
Двигатель:	

Модель:	Lombardini 25LD330
Мощность, кВт:	10
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Элек. 12 В
Объем бака, л:	24
Автономность/расход топлива:	
При нагрузке 75%:	11,4 ч (2,1 л/ч)
При нагрузке 100%:	8,5 ч (2,8 л/ч)
Уровень шума:	
Мощность звука, LwA (dB(A)):	105
Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м):	80
Габариты и вес:	
Габариты (ДхШхВ), мм:	960x641x667
Вес, кг:	160

Особенности генератора Atlas Copco QEP R10

Вольтметр, счетчик часов и реле контроля изоляции. Большой топливный бак. Электрический пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита. Автоматический регулятор напряжения (AVR). Колесный комплект по заказу.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация